

Produktübersicht

EoC TV + Daten Terminal

Kurze Beschreibung

Das Gerät ist ein EoC-Anschluss zur Umwandlung eines UTP-Kabels in ein 75-Ohm-Koaxialkabel und umgekehrt. Darüber hinaus können terrestrische oder Kabelfernsehsignale in das Koaxialkabel integriert werden. Es ist daher für den Einsatz geeignet, bei dem die Verkabelung mit einem 75-Ohm-Koaxialkabel bereits vorbereitet ist und der Benutzer eine Erweiterung mit Datenübertragung (Ethernet) wünscht.

Es sind keine Einstellungen erforderlich. Schließen Sie das Gerät einfach gemäß der folgenden Abbildung an. Verwenden Sie für die externe Stromversorgung unser Original-Netzteil 9-12 V DC.

Das NT12-Terminal funktioniert in Verbindung mit allen Ethernet-Geräten gemäß 100BASE-TX- und 10BASE-T-Standard.

Wenn zwei NT12-Klemmen über ein Koaxialkabel miteinander verbunden sind, darf das Koaxialkabel nicht durch einen Kabelstecker oder ein anderes Gerät unterbrochen werden. Wenn dies nicht vermieden werden kann und ein Kabelstecker verwendet werden muss, verwenden Sie nur hochwertige Steckverbinder für Koaxialkabel mit einer Impedanz von 75 Ohm.



Technische Daten

Parameter	Condition	Value
Frequency range	TV	470-862 MHz
Insertion loss	TV	2 dB avg

Postanschrift: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

Führung: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Beschaffungsabteilung : E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technische Unterstützung: Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: support@emp-centauri.cz

Data	RJ45 port	100 Mbit/s
Coaxial input	100 Mbit/s	
Power consumption	LAN active	50 mA / 12V
Dimensions (w,d,h)		5.4 x 6.0 x 3.2 cm
Temperature range		-25 ~ +60 °C

Postanschrift: EMP-Centauri s.r.o. 5. května 690 339 01 Klatovy Tschechische Republik

Führung: Tel.: +420 376 323 812 Tel.: +420 376 314 852 E-mail: info@emp-centauri.cz

Vertrieb: Tel.: +420 376 323 813 Tel.: +420 603 497 419 Tel.: +420 776 619 976 (EN) Tel.: +420 778 066 654 (CZ) E-mail: sales@emp-centauri.cz

Beschaffungsabteilung : E-mail: purchase@emp-centauri.cz

Technische Unterstützung: Tel.: +420 376 323 853 (während der Arbeitszeit) Hotline: +420 603 497 419 (jederzeit / Englisch) E-mail: support@emp-centauri.cz